

Wolf XT Rechargeable Handlamp Range Operation and Maintenance Instructions. Please retain – read before use

EO Declaration of Conformity
This Wolf XT Handlamp conforms to all relevant provisions of the 94/EC Explosive Atmospheres (ATEX) Equipment Directive by virtue of the issued EO type examination certificate, demonstrating compliance with all relevant harmonised standards and essential health and safety requirements.

The Wolfite XT Handlamp is a self-contained safety lamp using high power LED light sources, powered by a rechargeable Li-ion battery pack, mounted in high impact strength plastic and designed to operate as follows:

XT-50, XT-70 & XT-90 Handlamps are Group 1, M2 equipment for mining applications and Group II, Category 2 equipment for general use in explosive atmospheres, vapours and mists where the T4 temperature class permits.
Approval Code: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

The **XT-75** Handlamp is Group 1, M1 equipment for mining applications and Group I, Category 1 equipment for use in zone 0, 1 & 2 potentially explosive gases, vapours and mists where the T4 temperature class permits.
Approval Code: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

Notified Body: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Number to the EN1820 Notification: **1180**

EC type examination certificate: **Baseefa/ATEX0326**
Removal and re-fitting: (Fig. 5 & 6)

Hampton's standard: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**
Ingress protection level: **IP67 to EN60529-1992.**
The Wolfite XT is certified compliant with the 2004/108/EC EMC Directive.

This product is CE marked showing compliance with all relevant EC Directives

Alex Jackson - Technical Director
Wolf Safety Lamp Company Ltd.
Use of the Wolfite XT Handlamp
Note: Ensure Rins Ring is tightened and that lens and approval plates are present and undamaged prior to use.

Note: XT-90 refers to all lamps in the XT-90 series numbered XT-91, XT-92 & XT-93 etc. (Rating of 1) or static (B).

Operation: See figs 7, 8 & 9, 11

XT Rechargeable Handlamp: Risk Group 2
AUTOMATICALLY switches the lamp on when the discharge current from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.

Deep discharge protection: circuitry will automatically switch the Handlamp off once the battery reaches a pre-determined level as follows:

WARNING:
USE ONLY SPECIFIED WOLF CHARGERS WITH THESE PRODUCTS (AS SHOWN IN FIG. 1) USE ONLY GENUINE WOLF REPLACEMENT PARTS.

The Wolf Safety Lamp Co. Ltd has a policy of continuous product improvement. Changes in design may be made without prior notice.

Repairs only to be carried out by competent persons

Gamma torce Wolf XT ricaricabili Istruzioni per l'uso e la manutenzione - da conservare. Leggere attentamente prima dell'uso

Dichiarazione di conformità CE
La gamma di lampade Wolf XT conforme a tutti i requisiti indicati nella direttiva 94/EC, esplosive atmosfere esplosive (Dispositivi ATEX) per il cui impiego è prevista la loro presenza in atmosfere esplosive. La presente dichiarazione di conformità CE, dimostra la conformità della gamma di lampade Wolf XT con i requisiti fondamentali relativi alla salute e alla sicurezza.

La torcia Wolfite XT è una lampada di sicurezza automatica che funziona a luce di emergenza. La lampada si accende automaticamente quando la corrente di scarica della batteria scende al di sotto di un livello (B), o quando la corrente di scarica della batteria scende al di sotto di un livello (A), o quando la corrente di scarica della batteria scende al di sotto di un livello (C).

Le torce **XT-50, XT-70 & XT-90** sono dispositivi appartenenti alla categoria II, Gruppo 2 per uso in zona 1 e 2 per gas, vapori e nebbie infiammabili dove la temperatura ambiente non supera la classe T4.
Codice di approvazione: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

La torcia **XT-75** è un dispositivo di Gruppo I, Categoria 1 per uso in zona 0, 1 e 2 per gas, vapori e nebbie infiammabili dove la temperatura ambiente non supera la classe T4.
Codice di approvazione: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

Ente a cui è stata effettuata la comunicazione: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Codice dell'ente: **1180**

Certificato d'esame tipo CE: **Baseefa/ATEX0326**
Norme armonizzate applicate: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Livello di protezione d'ingresso: **IP67 a EN60529-1992.**
La torcia Wolfite XT è certificata conforme con la direttiva 2004/108/CE EMC.

Il prodotto rispetta il marchio CE che dimostra la sua conformità con tutte le direttive CE del caso

Alex Jackson - Direttore Tecnico
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Use of the gamma of torce Wolfite XT
Note: Ensure Rins Ring is tightened and that lens and approval plates are present and undamaged prior to use.

Note: XT-90 refers to all lamps in the XT-90 series numbered XT-91, XT-92 & XT-93 etc. (Rating of 1) or static (B).

Use of the gamma of torce Wolfite XT
Note: Ensure Rins Ring is tightened and that lens and approval plates are present and undamaged prior to use.

XT Rechargeable Handlamp: Livello di rischio 2
ATTENZIONE: questo prodotto emette radiazioni ottiche potenzialmente nocive per la torcia. Non guardare la luce emessa, potrebbe essere dannoso per gli occhi.

Protezione contro le scorie: i circuiti interni sono progettati automaticamente la torcia quando la batteria raggiunge un livello predeterminato di scarica.

Eventuali riparazioni devono essere unicamente effettuate da personale esperto

Instruções de Funcionamento e Manutenção da Gama de Lanternas de Mão Recarregáveis Wolfite XT. Por favor guardar estas instruções - leia antes de usar a lanterna

Declaração de Conformidade CE
Esta gama de lanternas Wolf XT conforme a todas as disposições da Directiva 94/EC, Explosive Atmospheres (ATEX) Equipment Directive by virtue of the issued EO type examination certificate, demonstrating compliance with all relevant harmonised standards and essential health and safety requirements.

A Lanterna de Mão Wolfite XT é uma lanterna de segurança automática que funciona a luz de emergência. A lanterna se acende automaticamente quando a corrente de descarga da bateria diminui para um nível (B), ou quando a corrente de descarga da bateria diminui para um nível (A), ou quando a corrente de descarga da bateria diminui para um nível (C).

As Lanternas de Mão **XT-50, XT-70 & XT-90** pertencem à categoria II, Grupo 2 de equipamentos para uso em zonas 1 e 2 de gases, vapores e névoas inflamáveis onde a temperatura ambiente não ultrapassa a classe T4.
Código de aprovação: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

A lanterna de Mão **XT-75** é uma lanterna de categoria I, Grupo 1 para uso em zonas 0, 1 e 2 de atmosferas potencialmente explosivas, vapores e névoas onde a temperatura ambiente não ultrapassa a classe T4.
Código de aprovação: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

Entidade Notificada: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Número da Notificação: **1180**

Certificado CE de Tipo: **Baseefa/ATEX0326**
Normas harmonizadas aplicadas: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Nível de protecção ingress: **IP67 a EN60529-1992.**
A Wolfite XT está certificada em conformidade com a Directiva 2004/108/CE CEM.

Este produto tem a marca CE mostrando estar em conformidade com todas as Directivas CE relevantes.

Alex Jackson - Director Técnico
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Observações de Utilização da Gama de Lanternas de Mão Wolfite XT. Antes de utilizar a lanterna, certifique-se de que o produto esteja em boas condições e que a bateria esteja devidamente aprovada esteja presente e não esteja danificada.

Note: que XT-90 refere-se a todas as lanternas da série XT-90, XT-91, XT-92, XT-93 etc. (modo A ou modo B ou modo C).

Função: Ver figs. 7, 8 & 9, 11

XT Rechargeable Handlamp: Grupo de Risco 2
ATENÇÃO: Possível radiação óptica perigosa emitema pelo produto. Não olhar fixamente para a luz emitida quando a luz está acesa, poderia ser prejudicial à vista.

Proteção contra descargas: o circuito desliga a lanterna automaticamente assim que a bateria atinge um nível predeterminado.

Qualquer arranjo apenas deve ser efectuado por pessoas competentes

Instructions d'utilisation et de maintenance des projecteurs rechargeables de la gamme Wolfite XT. Document à conserver et à lire avant utilisation

Déclaration de conformité CE
Cette gamme de projecteurs Wolf XT conforme à toutes les clauses de la Directive 94/EC Explosive Atmospheres (ATEX) Equipment Directive by virtue of the issued EO type examination certificate, demonstrating compliance with all relevant harmonised standards and essential health and safety requirements.

Le projecteur est une lampe autonome de sécurité utilisant des sources lumineuses à LED alimentées par une batterie Li-ion rechargeable, moulée dans un plastique hautement résistant et conçue pour fonctionner comme suit:

Les projecteurs **XT-50, XT-70 & XT-90** sont des équipements de la Catégorie II, Groupe 2 pour une utilisation dans des gaz, vapeurs et brumes inflammables où la température ambiante ne dépasse pas la classe T4.
Code d'approbation: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Température ambiante -20°C to +40°C)**

Le projecteur **XT-75** est un équipement de la Catégorie I pour une utilisation dans des gaz potentiellement explosifs de Zones 0, 1 et 2, des vapeurs et des brouillards inflammables où la température ambiante ne dépasse pas la classe T4.
Code d'approbation: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Température ambiante -20°C to +40°C)**

Organisme notifié: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Numéro de la notification: **1180**

Certificat CE de type: **Baseefa/ATEX0326**
Normes harmonisées applicables: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Niveau de protection d'entrée: **IP67 a EN60529-1992.**
Le Wolfite XT est certifié conforme à la Directive EMC 2004/108/CE.

Ce produit porte la marque CE qui signale sa conformité à toutes les Directives CE pertinentes.

Alex Jackson - Directeur technique
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Utilisation de la gamme de projecteurs Wolfite XT
Note: Assurez-vous que la bague d'ajustement est bien serrée et que les plaques d'approbation sont présentes et non endommagées avant toute utilisation.

Note: XT-90 fait référence à toutes les lampes de la série XT-90 numérotées XT-91, XT-92 & XT-93 etc. (F ou statiques (S)).

Functionnement: voir figs 7, 8, 9 & 11

XT Rechargeable Handlamp: Groupe de risque 2
AVERTISSEMENT: Ce produit est susceptible d'émettre une radiation lumineuse potentiellement nocive pour les yeux. Ne regarder la lumière émise, cela peut être dangereux pour les yeux.

Protection contre les décharges complètes: un circuit déconnecte automatiquement la projecteur dès que les batteries atteignent une tension basse prédéterminée.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes compétentes.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes compétentes.

Wolfite XT gonopeladig händlytseriesie, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Bor gemmes - læs før anvendelse

EO konformitetserklæring
Denne Wolfite XT håndlampe overholder alle relevante krav (94/EC) Explosive atmosfære (ATEX) direktivet, hvilket garanterer, at produktet er i overensstemmelse med alle relevante harmoniserede standarder og essentielle sundheds- og sikkerhedskrav.

Wolfite XT håndlampe er en sikkerhedslampe med kraftfuld LED lyskilde, der drives af strøm fra en genopladelig Li-ion-batteri pakke, monteret i et højt impact styrke plastik og designet til at arbejde som følger:

Wolfite XT håndlamper er i henhold til gruppe II, kategori 2, brug i zone 1 og 2 potentielt eksplosive gasser, dampe og tåge, hvor den omgivende lufttemperatur ikke overstiger T4-klasse.
Godkendelseskode: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Temperaturløst miljø -20°C til +40°C)**

Wolfite XT håndlampe er i henhold til gruppe I, kategori 1, brug i zone 0, 1 og 2 potentielt eksplosive gasser, dampe og tåge, hvor den omgivende lufttemperatur ikke overstiger T4-klasse.
Godkendelseskode: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Temperaturløst miljø -20°C til +40°C)**

Notificeret myndighed: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Nummer på notifikation: **1180**

CE-type godkendelse: **Baseefa/ATEX0326**
Harmoniserede standarder som anvendes: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Indtrængningsbeskyttelse: **IP67 til EN60529-1992.**
Wolfite XT er certificeret til at opfylde 2004/108/EC EMC direktivet.

Produktet er CE-mærket, hvilket angiver opfyldelse af alle relevante EU-direktiver.

Alex Jackson - teknisk direktør
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Beliening af Wolfite XT håndlygte-serie
BEHOLD: Dette produkt kan afgive farlig optisk stråling. Se ikke direkte ind i den lysende lampe. Kan skade øjnene.

Beskyttelse imod kraftig afladning: Kredsløbet slukker automatisk håndlampe når batteriet når en forudbestemt lav spænding.

Reparationer må kun udføres af kompetente personer

XT Rechargeable Handlamp: Riskgruppe 2
BEHOLD: Der udsendes muligvis skadelig optisk stråling fra dette produkt. Se ikke direkte ind i den lysende lampe. Kan skade øjnene.

Beskyttelse imod kraftig afladning: Kredsløbet slukker automatisk håndlampe når batteriet når en forudbestemt lav spænding.

Reparationer må kun udføres af kompetente personer

XT Rechargeable Handlamp: Gruppo de Risco 2
ATENÇÃO: Possível radiação óptica perigosa emitema pelo produto. Não olhar fixamente para a luz emitida quando a luz está acesa, poderia ser prejudicial à vista.

Proteção contra descargas: o circuito desliga a lanterna automaticamente assim que a bateria atinge um nível predeterminado.

Qualquer arranjo apenas deve ser efectuado por pessoas competentes

Instruções de Funcionamento e Manutenção da Gama de Lanternas de Mão Recarregáveis Wolfite XT. Por favor guardar estas instruções - leia antes de usar a lanterna

Declaração de Conformidade CE
Esta gama de lanternas Wolf XT conforme a todas as disposições da Directiva 94/EC, Explosive Atmospheres (ATEX) Equipment Directive by virtue of the issued EO type examination certificate, demonstrating compliance with all relevant harmonised standards and essential health and safety requirements.

A Lanterna de Mão Wolfite XT é uma lanterna de segurança automática que funciona a luz de emergência. A lanterna se acende automaticamente quando a corrente de descarga da bateria diminui para um nível (B), ou quando a corrente de descarga da bateria diminui para um nível (A), ou quando a corrente de descarga da bateria diminui para um nível (C).

As Lanternas de Mão **XT-50, XT-70 & XT-90** pertencem à categoria II, Grupo 2 de equipamentos para uso em zonas 1 e 2 de gases, vapores e névoas inflamáveis onde a temperatura ambiente não ultrapassa a classe T4.
Código de aprovação: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

A lanterna de Mão **XT-75** é uma lanterna de categoria I, Grupo 1 para uso em zonas 0, 1 e 2 de atmosferas potencialmente explosivas, vapores e névoas onde a temperatura ambiente não ultrapassa a classe T4.
Código de aprovação: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

Entidade Notificada: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Número da Notificação: **1180**

Certificado CE de Tipo: **Baseefa/ATEX0326**
Normas harmonizadas aplicadas: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Nível de protecção ingress: **IP67 a EN60529-1992.**
A Wolfite XT está certificada em conformidade com a Directiva 2004/108/CE CEM.

Este produto tem a marca CE mostrando estar em conformidade com todas as Directivas CE relevantes.

Alex Jackson - Director Técnico
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Observações de Utilização da Gama de Lanternas de Mão Wolfite XT. Antes de utilizar a lanterna, certifique-se de que o produto esteja em boas condições e que a bateria esteja devidamente aprovada esteja presente e não esteja danificada.

Note: que XT-90 refere-se a todas as lanternas da série XT-90, XT-91, XT-92, XT-93 etc. (modo A ou modo B ou modo C).

Função: Ver figs. 7, 8 & 9, 11

Aufladbare Taschenlampe Wolfite XT Range Bedienungsanleitung und Wartung – bitte aufbewahren

EO Konformitätserklärung
Diese Wolfite XT Handlampe erfüllt jegliche Anforderungen des Vorstands der ATEX-Produktionsrichtlinie 94/EC, Kraft Gesetzes der ausgegebenen EO-Type-Prüfungszertifikat, was die Einhaltung der relevanten harmonisierten Normen und wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen bestätigt.

Die Taschenlampe Wolfite XT ist eine eigenständige, geschützte Taschenlampe unter Anwendung von einer aufladbaren Li-Ionen-Batterie, betriebsbereit durch einen aufladbaren Li-Ionen-Akku, in einem hochschlagfesten Kunststoff eingearbeitet und wie folgt funktioniert:

Kategorie 2, Gruppe I für XT-50, XT-70 & XT-90
Ausstattung für die Anwendung in Zone 1 & 2 potentiell explosionsgefährdeten Gasen, Dämpfen und Nebeln, bei denen die Umgebungslufttemperatur nicht über T4 hinausgeht.
Zulassungsgesamtheit: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Zulassungsgesamtheit: -20°C bis +40°C)**

Die Taschenlampe **XT-75** bezieht sich auf Gruppe I, Kategorie 1
Ausstattung zur Anwendung in Zone 0, 1 & 2 potentiell explosionsgefährdeten Gasen, Dämpfen und Nebeln, bei denen die Umgebungslufttemperatur nicht über T4 hinausgeht.
Zulassungsgesamtheit: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Zulassungsgesamtheit: -20°C bis +40°C)**

Benannte Stelle: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Nummer der Notifizierung: **1180**

Angewandte harmonisierende Normen: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Einschlagsschutz: **IP67 bis EN60529-1992.**
Die Wolfite XT ist übereinstimmend mit der EMC-Richtlinie 2004/108/EC für die elektromagnetische Fähigkeit zugelassen.

Dieses Produkt trägt das CE-Zertifikat als Nachweis der Einhaltung jeglicher relevanten CE-Richtlinien.

Hier Alex Jackson - Technischer Direktor
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Anwendung der Taschenlampe Wolfite XT
Anmerkung: Versuchen Sie sich, dass der Ring fest angezogen ist und die Linse und das Kernschütz vor dem Gebrauch vollständig geschützt sind.

Anmerkung: XT-90 bezieht sich auf alle Lampen der Serie XT-90 nummeriert XT-91, XT-92 & XT-93 etc. (F oder statische (S)).

Betrieb: Siehe Abb. 7, 8 & 9, 11

XT Rechargeable Handlamp: Riskgruppe 2
ACHTUNG: Gefährliche optische Strahlungen werden emittiert. Sehen Sie nicht direkt in die leuchtende Lampe. Dies kann die Augen schaden.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Reparaturen sind nur von fachkundigen Personen auszuführen.

Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento para la gama de lámparas recargables Wolfite XT. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y léalas antes de utilizar el producto.

Declaración de conformidad CE
Esta gama de lámparas Wolf XT cumple con todas las provisiones relevantes de la Directiva 94/EC Explosive Atmospheres (ATEX) Equipment Directive by virtue of the issued EO type examination certificate, demonstrating compliance with all relevant harmonised standards and essential health and safety requirements.

La lámpara Wolfite XT es una linterna de seguridad automática que funciona a luz de emergencia. La lámpara se enciende automáticamente cuando la corriente de descarga de la batería disminuye a un nivel (B), o cuando la corriente de descarga de la batería disminuye a un nivel (A), o cuando la corriente de descarga de la batería disminuye a un nivel (C).

Las lámparas **XT-50, XT-70 & XT-90** están clasificadas como equipo de la Categoría II, Grupo 2 para su uso en zonas 1 y 2 de gases, vapores y brumas potencialmente explosivas donde las temperaturas de clase T4 lo permiten.
Código de aprobación: **1) M201 GX Ex II M1bVC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

Las lámparas **XT-75** están clasificadas como equipo de Grupo I, Categoría 1 para su uso en zonas 0, 1 y 2 de gases, vapores y brumas potencialmente explosivas donde las temperaturas de clase T4 lo permiten.
Código de aprobación: **1) M1U1 G Ex Ia M1VC 14 Gp IP67 (Temperatura ambiente -20°C to +40°C)**

Entidad notificada: **Basella Ltd.**
Rockhead Business Park,
Staten Lane, Buxton,
SK17 9JN, UK.
Número de la notificación: **1180**

Certificado CE de examen de tipo: **Baseefa/ATEX0326**
Normativa armonizada aplicable: **EN60929-2-008 (EN60929-2-008), EN60971-11-2007, EN60971-26-2007.**

Grado de protección IP: **IP67 a EN60529-1992.**
Las lámparas Wolfite XT cumplen los requisitos de certificación de conformidad con la Directiva 2004/108/CE EMC.

Este producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad con todas las directivas europeas relevantes.

Alex Jackson - Director técnico
Wolf Safety Lamp Company Ltd.